

感谢您信赖本公司产品，当您购买产品后，请认真阅读说明书，它能使您了解该产品的各种能力和性能。

主要特点：

1. 可充镍镉、镍氢、锂电池组；
2. 具有自动识别电池的类型，并自动转为相应的充电模式；
3. 设置 6/8/10 个充电杯，可同时进行识别及充电；
4. 具有充电状态显示功能；
5. 内设置多重保护电路，可保护电池不受损伤；
6. 采用微型计算机性能片，利用软件程序进行逻辑控制和实时状态控制；
7. 使用范围广，可同时为多种型号对讲机电池充电；
8. 机构简单，使用方便。

使用方法：

1. 选择接触良好的 220V/110V 交流电源插座，将充电器电源插入，打开电源开关，指示灯闪一下(红/绿)，表示进入待机状态；
2. 将电池放入充电杯，充电指示灯亮(红)，表示进入充电状态；
3. 电池充满后指示亮(绿)，表示电池已经充满并进入涓流充电状态；
4. 电池接触不良，指示灯不亮，电池与充电器不匹配或电池损坏，指示灯（红）闪烁。

福建泉州泉顺通讯科技有限公司
福建省南安市大霞美泉顺通讯大厦 邮编:362302
电话:0595-86755555 86758992
传真:0595-86758299

注意事项：

1. 本机仅限室内使用，并选择牢固及额定电流在 3A 以上的插座；
2. 使用本机充电时，为了防止过热,充电器应离墙 20 厘米以上；
3. 不要将充电器放置在碱性、酸性或其他腐蚀性气体中；
4. 避免在高温或者太阳暴晒的环境下工作，温度过高，会对电池造成损害；
5. 不可将充电器放置在剧烈震动和潮湿环境下工作；
6. 绝对不可将煤油、汽油、香蕉油、酒精等易燃液体放置在充电器四周；
7. 使用者手潮湿时勿接触充电器及电池组；
8. 对于长期不使用的电池，为防止老化，建议每个 2 个月对电池进行 1-2 次的完全充放电。

技术指标：

工作温度: -10℃ +55℃

相对湿度: 30% - 90%

输入电源: AC220 / 110V 10%

充电电池: 7.2V 镍氢、镍镉、锂电池组

充电电流: 500mA 10%

连续工作时间: ≤ 72 小时